

# DIGITEX



Simplicité et fonctionnalité  
Sécurité avancée  
Flexibilité d'installation

**Tecnoalarm**  
Hi-Tech Security Systems

Le clavier DIGITEX remplace le TP SDN en maintenant la même compatibilité avec les systèmes Tecnoalarm.

TP4-20

TP4-20 GSM

TP8-28

TP8-28 GSM

TP8-64

TP8-64 BUS

TP8-88

TP8-96 VIDEO

TP16-256

TP16-512



**DIGITEX**





- **Clavier pour extérieur**
- **Installation en surface**
- **Membrane tactile en acier**
- **Éclairage rasant du clavier avec strip de LED**
- **Interface utilisateur: 7 LED de signalisation et buzzer**

### ÉTANCHÉITÉ

Boîtier étanche IP65 avec 6m  
de câble de connexion précâblé

### SOLIDITÉ

Boîtier en aluminium moulé  
avec protection anti-vandale

### ÉLÉGANCE

Design simple et élégant



# Caractéristiques techniques et fonctions



<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>	Description	Clavier pour extérieur
	Connexion	BUS RS485
	Programmes gérables	4
<b>SIGNALISATIONS</b>	Optiques	7 LED de signalisation
	Acoustiques	Buzzer
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>	Tension nominale	12V DC
	Tension d'alimentation	10V...15V DC
	Consommation min.	10mA @ 12V DC
	Consommation max. (LED + éclairage clavier allumés)	136mA @ 12V DC (LED + éclairage clavier allumés)
<b>AUTO-PROTECTION</b>	Anti-ouverture et anti-arrachement	Magnétique - Interrupteur reed
	Anti-aimant	Magnétique - Interrupteur reed
<b>CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES</b>	Classe environnementale	IV
	Température de fonctionnement	-25°C...+60°C (en cours de vérification)
	Humidité relative	10%...93% (sans condensation)
<b>CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES</b>	Câble de connexion	6m précâblé
	Indice de protection	IP65
	Boîtier	Aluminium moulé
	Dimensions (L x H x P)	81 x 121 x 24mm
	Poids	510g

**Tecnoalarm**

Via Ciriè, 38 - 10099 San Mauro Tse - Torino (Italy)  
 tél. +390112235410 - fax +390112735590  
 tecnoalarm@tecnoalarm.com  
 www.tecnoalarm.com

**Tecnoalarm** FRANCE

495, Rue Antoine Pinay - 69740 Genas - Lyon (France)  
 tél. +33478406525 - fax +33478406746  
 tecnoalarm.france@tecnoalarm.com  
 www.tecnoalarm.com  
 Agence de Paris: 125, Rue Louis Roche - 92230 Gennevilliers

**Tecnoalarm** ESPAÑA

c/Vapor 18 (Pol. Ind. El Regas)  
 08850 Gavà - Barcelona (España)  
 tél. +34936622417  
 tecnoalarm@tecnoalarm.es  
 www.tecnoalarm.com

